506454 – LogiLink NS0033

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

CE La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

1 Introduction

Le NS0033 24 ports 10/100/1000 Switch Fast Ethernet est une conception de taille standard EIA , rack de 19 pouces qui peut être placé dans un placard écrit avec un autre appareil , fixez les supports de montage sur le panneau avant commuté (un sur chaque côté) , et les fixer avec les vis qui nous a fourni lors de la conception du contenu du colis. Il est destiné aux groupes de travail , des départements ou des environnements informatiques d' épine dorsale à moyennes et grandes entreprises . Il peut être placé près du cœur du réseau pour éliminer les goulets d'étranglement et d'améliorer l'ensemble du réseau long.

Ce 24 - port Fast Ethernet Switch est parfait pour améliorer les performances des petits et moyens réseaux de taille moyenne. Ces commutateurs satisfaire le besoin de produits de haute qualité à des prix abordables .

Ether Commutateurs Fast éliminer les goulets d'étranglement et les contraintes de bande passante , l'optimisation des performances du réseau tout en protégeant votre investissement dans votre infrastructure existante.

Les 24 ports 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet Switch emballer une gamme complète de détection d'erreur et fonctions de correction pour une communication fiable à chaque fois. Auto-partitionnement , les données de contrôle de collision , la régénération de préambule et resynchronisation de trame entrante assure que pas un seul bit est perdu, même pendant les moments les plus lourdes de l'activité du réseau . Construit pour durer, ces commutateurs sont optimisés pour diffuser de la vidéo haut de gamme , du multimédia et d'autres applications à forte intensité de vitesse à des vitesses cloques . LogiLink propose les prix les plus compétitifs dans l'industrie , tout en continuant à développer , fort performant , matériel réseau de qualité primé.

1.1 Caractéristiques

• 24 Base-T 10/100/1000 Mbps ports Ethernet , le soutien Auto- négociation
• Prise en charge Auto-MDI/MDIX pour chaque port
• Conformité avec IEEE802.3X , IEEE802.3ab
• Prise en charge Store-and -Forward méthode de commutation
• Prise en charge Wired- Vitesse et performances non bloquantes sur tous les ports
• Prise en charge de 24 tri- vitesse 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Médias contrôleurs d'accès (MAC)
• Prise en charge de trame étendue à toutes les vitesses de jusqu'à 10 kilo-octets
• Prise en charge de l'apprentissage automatique Wired- Speed et CPU basé sur l'apprentissage configurable par port
• Prise en charge de la diffusion et Multicast Storm Control
• Supporte le contrôle de flux Full-duplex (IEEE 802.3X) et la pression de retour half-duplex
• Prise en charge de 8192 adresses MAC
• La norme 19 ' taille de montage en rack

1.2 environnements

• Température de stockage : -40 º C ~ 70 º C
• Température de fonctionnement: 0 º C à 40 º C
• Humidité de stockage : 5% ~ 90% sans condensation
• Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% sans condensation

1.3 Package

• Un commutateur 24 10/100/1000 Mbps du port
• Un guide d'installation rapide
• Un cordon d'alimentation
• Deux supports de fixation et 8 vis

Attention : Une fois que vous ouvrez la boîte de cadeau de cet interrupteur , veuillez vérifier le contenu du colis à la fois, si vous trouvez tous les accessoires manqués, s'il vous plaît contacter le revendeur dans le temps.

CATALOGABLE

2 Installations

2.1 Voyants du panneau avant
• LED de puissance
L'indicateur LED rouge s'allume quand l'interrupteur est sous tension.
• Link / Act LED
Le voyant vert reste allumé quand un port est connecté à une station avec succès , si ce voyant vert clignote, cela indique que le port transmet ou reçoit des données sur le réseau.
• LEDs 1000M
Ce voyant vert s'allume lorsque le port se connecte à une station Ethernet 1000 Mbps rapide . Sinon, le voyant est éteint quand un port est connecté à un périphérique Ethernet 10/100Mbps .

2.2 Caractéristiques du panneau arrière
Le connecteur d'alimentation est situé sur le panneau arrière du commutateur .
• Connecteur d'alimentation CA
Il ya un connecteur à trois volets qui prennent en charge le cordon d'alimentation . Branchez le connecteur femelle du cordon d'alimentation fourni dans ce connecteur, et le mâle dans une prise de courant. Tension d'entrée de soutien a sonné de 100 ~ 240V AC à 50 ~ 60Hz .

2.3 Installation du matériel
• Le site d'installation:
Le site où vous devez garder ou installer le commutateur peut grandement affecter itsperformance , un bon espace de travail peut être faire le commutateur fonctionne plus stable et plus fiable à utiliser pendant longtemps. Essayez de toujours garder l'interrupteur en fonction de ce qui suit .
une . Maintenez l'interrupteur dans un endroit assez frais et sec , la température de fonctionnement du commutateur est de 0 º C à 40 º C et l'humidité est de 10% ~ 90% sans condensation , il peut donc fonctionne à une température acceptable et plages de fonctionnement de l'humidité .
b . Garder et installer le commutateur dans un endroit exempt de fort champ électromagnétique .
c . Laisser au moins 10 cm de l'espace à l'avant et à l'arrière de l'interrupteur pour l'aération.
d. Installez le commutateur sur une surface bien construite , niveau qui peut supporter son poids
• bureau ou une étagère d'installation :
Lors de l'installation du commutateur sur un bureau ou une étagère, fixez les pieds amortisseurs sur le fond à chaque coin de l'appareil , laisser un espace de ventilation suffisant entre les appareils et les objets autour de lui.
• L'installation en rack :
Le commutateur peut être monté dans un format standard , rack EIA de 19 pouces qui peut être placé dans un placard écrit avec un autre appareil , fixez les supports de montage sur le panneau avant commuté (un de chaque côté) , et les fixer avec les vis qui nous fourni dans le contenu du paquet .
• Branchez l'alimentation :
Le commutateur Ethernet 10/100/1000 Mbps NS0033 rapide peut être utilisé avec AC sources électriques 100-240V AC , 50-60Hz . Pour activer l'interrupteur il vous suffit de connecter votre commutateur à l'alimentation par le câble d'alimentation qui nous vous avons fourni , alors l'alimentation de commutation se règle automatiquement sur la source d'alimentation locale.
• Connecter les dispositifs de réseau
Note: L'utilisation de catégorie 5e Ethernet Câbles réseau pour votre connecteur de commutateur gigabit .
Après avoir terminé les étapes d'installation du matériel , vous pouvez connecter des périphériques réseau à votre NS0033 10/100/1000 switch réseau Gigabit par le câble réseau RJ45, après votre arrivée toutes les étapes et la puissance de votre commutateur, vous pouvez jouir librement de votre voyage de réseau .

CAT CABLE

Attention : lorsque vous n'avez pas besoin du réseau prend en charge , s'il vous plaît éteindre votre commutateur,
alors vous pouvez enregistrer consommer d'énergie et peut prolonger la vie de votre commutateur.

CAFCA DIGICABLE